

## 米沢市市民文化会館 照明設備一覧表

総主幹	3相4線 100V/173V 50Hz 300KVA		
調光操作卓	松村電機製 F151 記憶シーン数×1000シーン      80本×3段プリセット      サブフェーダー×20本 段マスターフェーダー×3本      A/Bクロスフェーダー×1組      ムーブフェーダー×1組 チェイス機能      50パターン×99ステップ=1000ステップ      COMOS対応		
舞台吊物			
第1ボーダーライト	130Wハロゲン×21灯×4色 4吋	吊り下げパイプ付	
	C20Aコンセント×16個 上下4回路ずつ	灯体と差し替えて使用可能	
第1サスペンション	C20Aコンセント×32個 16回路	1KWハロゲン CX-8×13台/FX-8×14台	
	C30Aコンセント×4個 直2回路	DMX出力コネクタ×2個	
第2ボーダーライト	130Wハロゲン×21灯×4色 4吋	吊り下げパイプ付	
	C20Aコンセント×16個 上下4回路ずつ	灯体と差し替えて使用可能	
第2サスペンション	C20Aコンセント×32個 16回路	1KWハロゲン CX-8×10台/FX-8×13台	
	C30Aコンセント×4個 直2回路	DMX出力コネクタ×2個	
アッパーホリゾン	500Wハロゲン×12灯×4色	#71 #72 #63 #22	
	C20Aコンセント×48個 8回路		
ロアーホリゾン	300Wハロゲン×16灯×4色	#72 #59 #22 #40	
	C30Aコンセント×8個 上下4回路ずつ		
シーリングライト	C20Aコンセント×40個 20回路	1KWハロゲン CX-8×40台	
	C30Aコンセント×2個 直2回路	DMX出力コネクタ×2個	
2Fフロントサイドライト(上下)	C20Aコンセント×8個 4回路	1KWハロゲン CX-8×6台	
	C30Aコンセント×4個 2回路+直2回路	DMX出力コネクタ×2個	
3Fフロントサイドライト(上下)	C20Aコンセント×18個 6回路	1KWハロゲン CX-8×18台	
	C30Aコンセント×4個 2回路+直2回路	DMX出力コネクタ×2個	
トータルライト(上下)	C20Aコンセント×16個 8回路		
フットライト	60WPS球×21灯×4色	C20Aコンセント×4個 4回路 口下手側	
舞台フロアコンセント			
前コンセント(上下)	C30Aコンセント×4個 4回路	2口ずつ	
上手コンセント	C30Aコンセント×9個 9回路	前から3口・2口・2口・2口	
下手コンセント	C30Aコンセント×9個 9回路	前から3口・2口・2口・2口	
奥コンセント(上中下)	C30Aコンセント×9個 9回路	3口ずつ	
舞台袖ウォールコンセント	C30Aコンセント×16個	4口ずつ	
(上下前奥)	C60Aコンセント×4個 直4回路	1口ずつ	
舞台袖DMX信号コネクタ盤	C30Aコンセント×12個 直12回路	DMX出力コネクタ×4個	
(上下前)		DMX入力コネクタ×4個	
客席コンセント	C30Aコンセント×3個 直3回路	DMX入力コネクタ×4個	
下手仮設用電源	単相3線 30KV	ギャラリ	PA-BOX C30Aコンセント×10口 端子M10ホル
上手仮設用電源	単相3線 30KV	舞台上手奥	C60Aコンセント×2口付 端子M10ホル
センターピンスポット	2KWクセノン×2台	C60Aコンセント×2個 直2回路	